Química para os mais novos

Marta C. Corvo

Departamento de Química
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Universidade Nova de Lisboa
marta.corvo@fct.unl.pt

Introdução

Na primeira atividade propõe-se investigar o que são eletrólitos, substâncias que são importantes na nossa alimentação e que têm características que nos vão permitir *dar umas luzes* sobre o funcionamento das baterias. A segunda atividade procura evidenciar o comportamento de dois líquidos imiscíveis, os efeitos da sua densidade, e o que acontece quando introduzimos uma perturbação no sistema.

1- Detetor de eletrólitos - Uma ideia luminosa...

Material:

- 2 Paus de gelados
- Papel de alumínio
- 3 Copos de plástico
- Pilha de 9 V
- Lâmpada de lanterna
- Fio condutor (cobre)
- Alicate
- Fita-cola
- Papel absorvente
- Água destilada
- Sal
- Óleo vegetal
- Colher de chá
- Marcador

Procedimento:

1. Identificar 3 copos com um marcador - **água**; **água + sal**; e **óleo**. Encher os copos com o líquido respetivo até cerca de $\frac{3}{4}$.

2. No copo **água + sal** adicionar $\frac{1}{4}$ de colher de chá de sal e misturar.
3. Cobrir completamente cada um dos paus de gelado com papel de alumínio.
4. Com o alicate, descarnar as pontas dos fios de cobre. Prender com a fita cola uma das pontas do fio de cobre ao polo positivo da pilha. Enrolar a outra ponta na rosca da lâmpada.
5. Com o outro fio, prender uma ponta com fita cola na base da lâmpada e a outra num dos paus de gelado. Pode-se fixar a lâmpada num pedaço de cartão ou esferovite.
6. Prender com fita-cola o outro pau de gelado ao polo negativo da pilha. O detetor está pronto!

7. Colocar os paus dentro do copo com **água destilada** (A). O que acontece?
8. Retirar os paus e secar bem de modo a que não fique nenhum líquido.
9. Repetir os passos 7 e 8 com os copos de **água + sal** (B), e **óleo** (C).

As pilhas, ou baterias, contêm dois metais diferentes separados por uma espécie de pasta feita de outras substâncias químicas. Os metais, como todas as substâncias, são constituídos por átomos, e os átomos contêm prótons, neutrões e eletrões. Na pilha, um dos metais perde eletrões e o outro aceita-os. Quando ligamos a lâmpada à pilha através dos fios, criamos outro percurso para os eletrões passarem de um metal para o outro. A estes eletrões que se movem de um lado para o outro chamamos eletricidade. Nesta atividade, depois de completarmos o circuito constituído pelo

detetor, testámos várias soluções à procura de eletrólitos. Os eletrólitos são substâncias que conduzem a corrente elétrica. Quando colocámos o detetor em cada um dos líquidos a analisar, a eletricidade da bateria passou através do alumínio. Na presença de eletrólitos, é como se existisse um fio entre os dois paus de gelado, que conduz a eletricidade e acende a lâmpada. Foi o que aconteceu quando juntámos o sal à água. No nosso corpo, os eletrólitos têm como uma das principais funções a condução de corrente elétrica, permitindo aos nossos músculos contrair e relaxar. Na alimentação, os eletrólitos estão presentes, por exemplo, em bananas e passas, que são ricas em potássio, ou no sal de cozinha, o cloreto de sódio que usamos para temperar os alimentos.

Nota: Evitar tocar com os paus de gelado um no outro após a montagem do detetor para que a lâmpada não funda.

II- Vulcão de lava

Material:

- Óleo vegetal
- Recipiente de vidro ≈ 500 mL
- Água
- Corante alimentar
- Sais de fruto (preferível em comprimido)
- Plasticina
- Colher de café

Procedimento:

1. Deitar água dentro do recipiente até estar $1/5$ cheio.
2. Adicionar 5 gotas de corante alimentar e misturar.
3. Encher o resto do recipiente com óleo vegetal.
4. Com a plasticina fazer uma forma de vulcão com uma chaminé de cerca de 2 cm de diâmetro. O topo deverá ficar ligeiramente acima da água. Colocar dentro do recipiente.
5. Esperar cerca de 5 minutos para que o óleo e a água se separem completamente.

6. Deitar dentro da chaminé do vulcão, cuidadosamente, uma colher de sais de fruto (pode ser necessário ajudar com outra colher), ou o comprimido, e observar o que acontece.

Explicação:

A água e o óleo não se misturam, diz-se que são imiscíveis. Devido à sua composição, tanto a água como o óleo têm mais afinidade para si mesmos do que um com o outro. O óleo é hidrofóbico - afasta-se da água. O corante alimentar mistura-se somente com a água e não com o óleo, por isso a cor fica só na água. Como uma gota de água é mais pesada, mais densa do que uma gota de óleo, ela tem tendência a ficar no fundo do frasco. Os sais ou os comprimidos efervescentes contêm uma mistura de substâncias, entre as quais o bicarbonato de sódio e o ácido cítrico. Quando estão em contacto com o óleo nada acontece, no entanto, quando entram em contacto com a água dissolvem-se e dá-se uma reação química, libertando dióxido de carbono, um gás. Quando ocorre a libertação gasosa formam-se bolhas que arrastam gotas de água para cima, para o óleo – a nossa erupção de lava.

Bibliografia

[1] Adaptado de http://portal.acs.org/portal/PublicWebSite/education/whatischemistry/scienceforkids/yourbodynutrition/WPCP_011039, acedido em 26/10/2011.

[2] <http://www.csiro.au/Portals/Education/Programs/Do-it-yourself-science/Chemistry-experiments/lava-fizz-activity.aspx>, acedido em 11/01/2012.